

DIGI PLEX EVO

K641 Hızlı Kullanım Kılavuzu

AC IŞIĞI

ON = AC Güç
OFF = Güç Hatası

DURUM IŞIĞI

Yeşil iken:
ON = Zon Kapalı
OFF = Zonlar Açık
Flash = Çıkış Gecikmesi

Kırmızı iken:
ON = Bölge Kuruldu
OFF = Bölge Devrediş
Flash = Alarm



LCD Ekran size detaylı mesajlarla rehberlik eder.

Ok tuşlarını kullanarak menüde yada seçeneklerde gezinin.

Giriş kodunuzu girmeden tek-tuş özelliğini kullanarak ilgili tuşa 2 sn. basarsanız istediğiniz bir hareketi tek tuşla yaptırmış olursunuz.

K641 LCD Keypad

[CLEAR] = Geçerli data girişini siler veya sonraki adıma gider.

[ENTER] = Geçerli datayı saklar ve menüye çıkar.

ALARM NASIL KURULUR

1. [Giriş kodu]'nuzu giriniz ve sonra...

Alarmı Regular kurmak için: [Arm] tuşuna basınız.
(Bütün zonlar kapalı olduğunda tüm bölgede alarm kurulur.)

Alarmı Force kurmak için [FORCE] tuşuna basınız.
(Bütün zonların kapanmasını beklemeden tüm bölgenin alarmı kurulur.)

Alarmı Stay kurmak için: [STAY] tuşuna basınız.
(Bölgede alarmı korunması istenen yerlerde kurar, böylece içerde kalabilirsiniz.)

Alarmı Instant Kurmak için: [5] tuşuna basınız.
(Bölge Stay kurulur, giriş gecikmeli zonlar dahil zonlarda hareket görülürse ani olarak alarm verir.)

2. Birden çok giriş varsa, istenen bölgeyi seçiniz veya tüm bölgeler için [0] tuşuna basınız.

ALARMI DEVREDİŞİ BIRAKMA

Girişte devredışı bırakma:

1. Enter your **[ACCESS CODE]**
2. Select the area(s) if necessary

Bölgesel kurmalarda devredışı bırakma:

1. **[Giriş Kodu]**'nuzu giriniz ve sonra devredışı tuşuna basınız.
2. Gerekirse bölgeleri seçiniz.

PANİK BUTONLARI

Merkezi gözlem istasyonuna sesli veya sessiz alarm göndermek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından birine 2 saniye boyunca basınız.

Panik Alarm Tipi

- Polis
- Sağlık
- Yangın

Tuş Kombinasyonları

- [1]** ve **[3]** tuşlarına basılı tutunuz.
- [4]** ve **[6]** tuşlarına basılı tutunuz.
- [7]** ve **[9]** tuşlarına basılı tutunuz.

ZON BYPASS İŞLEMİ

Bir zon bypasslandığında, karşılığı olan zonda alarm kuruluyrsa zon devredışı kalır:

1. **[GİRİŞ KODU]** 'nuzu giriniz.
2. **[BYP]** tuşuna basınız.
3. **[▲]**veya **[▼]** yön tuşlarıyla zonları arayın, ve sonra ekranda istenen zon belirince **[BYP]** tuşuna basınız.
4. Kaydetmek için **[ENTER]** 'a basınız.

Bu kılavuzda gösterilen bazı özellikleri aktif etmek için montajcınıza başvurunuz.
Şifre değiştirme: Enter, master şifre, 0 ,ACC, yeni şifre, Enter, Clear, Clear.
manual

ALARM HAFIZA GÖRME

Alarm çaldıktan sonra alarmın hangi bölgelerde oluştuğunu görmek için:

1. **[MEM]** Tuşuna basınız.
Son alarm periyodunda hareket gören tüm zonlar ekranda görünür.
2. **[CLEAR]** 'e basarak çıkınız.

ÜRETİCİ FIRMA :

Paradox Security Systems
780 Industrial Boul.
ST.Eustache, Montreal
Quebec Canada J7R5V3

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**
S E C U R I T Y S Y S T E M S
paradox.com paradox.com.tr

İTHALATÇI FIRMA :

Videofon Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8
No.839/841 Okmeydanı/İSTANBUL
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63
E-mail: info@videofon.com.tr
Web Site: www.videofon.com.tr