

# MAGELLAN™

## K32LCD - Kullanım Kılavuzu

LCD Ekranda rehberlik  
ile detaylı mesaj.

### AC Işığı

ON = Güç açık (on)  
OFF = Güç kapalı (off)

### StayD Işığı

ON = StayD açık (on)  
OFF = StayD kapalı (off)



Tuşları kullanarak  
Menü veya opsiyonlara ulaşım.

### Tuşlar

- = Bir defa basınız + [ **MASTER KOD** ] Hızlı Menü Programlaması
- = Basınız & Basılı tut keypad ayarları için
- = Basınız & Basılı tutunuz zil (chime) programlaması için

## Nasıl kurulur ( StayD Kapalıyken ) †

### Tam Kurma Yapmak için...



**Tam Kurma :**

1. Kısımdaki bütün zonlar kapalıyken.
2. Basınız **[ARM]** Tuşuna.
3. Şifrenizi giriniz **[ACCESS CODE]**.

### Evde (Stay) Kurma Yapmak için...



**Evde Kurma :**

1. Basınız **[STAY]** Tuşuna.
2. Şifrenizi giriniz **[ACCESS CODE]\***

**Uykuda Kurma :**

1. Basınız **[SLEEP]** Tuşuna.
2. Şifrenizi giriniz **[ACCESS CODE]\***.

### Devre dışı bırakma: **[OFF]** + (Şifre **[ACCESS CODE]\***)

\* Eğer gerekirse, istenilen kısım(lar)ın tuşuna basınız. İki kısım için, onaylama sesinden sonra diğer tuşa basınız

† Eğer StayD açık (ON) ise , Detaylı bilgi için StayD Kullanıcı Kartına başvurunuz.

## Hata Görüntüleme

LCD ekranda hataları görebilirsiniz.

1. Trouble tuşuna **[TBL]** basınız. Hata Listesini LCD ekranda Yukarı **[▲]** ve **[▼]** aşağı tuşlarına basarak görebilirsiniz
2. Arıza ile ilgili açıklamayı kullanıcı kılavuzundaki arıza listesinden okuyunuz. Eğer herhangi bir onarım talimatı verilmemişse, onarım için güvenlik şirketinizi arayınız.
3. **[CLEAR]** Tuşuna basıp çıkınız.

## Panik Alarm Tuşları

Güvenlik Şirketinize sessiz veya sesli bir alarm göndermek için, aşağıdaki tuş kombinasyonlarına 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

### Panik Alarm Tipi

Polis  
Tıbbi  
Yangın

### Tuş Kombinasyonları

Tuşlar **[1]** ve **[3]**  
Tuşlar **[4]** ve **[6]**  
Tuşlar **[7]** ve **[9]**

## Bypass Zon programlama

Bypass edilen zonlar sistem kurulduktan sonra devredışı kalırlar

1. Basınız **[BYP]** Tuşuna.
2. Şifrenizi giriniz **[ACCESS CODE]**.
3. Açık olan bütün zonların ilgili LED'i yanar. Bypass etmek istediğiniz zonları iki haneli zon numarasını girerek seçiniz (örn. zon 3=03). İlgili zon LED'i yanıp söner.
4. Kaydedip çıkmak için **[ENTER]** tuşuna basınız.

## Alarm Hafıza Ekranı

Son kurma periyodunda oluşan alarmları görmek için:

1. Sistemi devredışı bırakınız.
2. **[MEM]** tuşuna basınız.
3. Son sistem kurumunda alarm oluşan zonlara karşılık gelen numaralar yanmaya başlar.
4. Çıkmak için **[CLEAR]** tuşuna basınız.

ÜRETİCİ FİRMA :  
Paradox Security Systems  
780 Industrial Boul.  
St.Eustache, Montreal  
Quebec Canada J7R5V3

P R D O X<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S  
paradox.com

Printed in Canada - 06/2007

MG32LCD-EQ00

İTHALATÇI FİRMA :  
Videofon Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.  
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8  
No.839/841 Okmeydanı/İSTANBUL  
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63  
E-mail: info@videofon.com.tr  
Web Site: www.videofon.com.tr