

# MAGELLAN™

## K32 - Kullanım Kılavuzu

### TUS TAKIMINA (KEYPAD) GENEL BAKIS

#### Off Isigi (turuncut)

Acik = Devredisi  
Kapali = Sistem Kurulu  
†Bazi modellerde turuncu yerine kirmizi LED vardır

#### AC Isigi (sari)

ACIK = Guç var  
KAPALI = Guç Yok

#### StayD Isigi (yesil)

ACIK = StayD acik



= Hızlı Menu  
Programlamasi icin bir  
kere tiklayiniz + [ANA  
KOD] giriniz.

#### Zon Goruntulemesi:

[1]'den [32]'ye rakamlar sirasiyla  
1'den 32'ye zonlari temsil eder. Acik  
veya giris gecikmesindeki zonlar  
yanar ve alarmdakiler yanip soner.



K32Keypad

**Arm** (kirmizi), **Sleep** (sari), **Stay** (yesil):  
Acik = Kisim kurulu  
Kapali = Kisim devredisi  
Yanip Son. = Cikis gecikmesi  
Hizli Yan. Son.\* = Cikis gecikmesi  
(son 10 sn.)  
Hizli Yan. Son.\*= Kisimda alarm

#### \* Sesli Belirteçler:

Surekli Bip Sesi = Alarm  
Degisken Bip Sesi = Yangin alarmi  
Aralikli Bip Sesi = Cikis gecikmesinin  
baslangici  
Hizli Bip Sesi = Cikis gecikmesinin  
son 10 saniyesi

#### [TBL] Ariza Goruntuleme

ACIK = Ariza(lar) var

#### [MEM] Alarm Hafizasini Goruntuleme

ACIK = Alarm(lar) var

#### [BYP] Bypass programlamasi

ACIK = Zon(lar) bypass edildi

### KURMA VE DEVREDISI

#### CIKARKEN KURMAK ICIN...



#### Normal Kurmak Icin:

1. Istediginiz kisimdaki butun zonlari kapatiniz.
2. [GECIS KODUNUZU]\* veya [ARM] + [GECIS KODU] nuzu giriniz.

#### ICERIDEYKEN KURMAK ICIN...



#### Evde Kurmak Icin:

1. [STAY] tusuna basiniz.
2. [GECIS KODU] nuzu giriniz.\*

#### Uykuda Kurmak Icin:

1. [SLEEP] tusuna basiniz.
2. [GECIS KODU] nuzu giriniz.\*

#### Devredisi Birakmak Icin:

[OFF] + [GECIS KODU]\*

\* Eger gerekirse, istenilen kisim(lar)in tusuna basiniz. Iki kisim icin, onaylama sesinden sonra diger tusa basiniz.

## PANİK ALARMLARI

Guvenlik sirketinize sessiz veya sesli bir alarm gondermek icin, asagidaki tus birlesimlerine 3 saniye boyunca basili tutunuz.

Panik Alarmi Tipi	Tus Birlesimleri
Polis	[1] & [3]'e basiniz.
Tibbi	[4] & [6]'ya basiniz.
Yangin	[7] & [9]'a basiniz.

## ARIZA GORUNTULEMESI

Ariza durumu olustugunda, [TBL] tusu yanacaktır.

- [TBL] tusuna basiniz. Tuslar yanip soner ve arizaya karsilik gelen numaralar yanar.
- Arizayla ilgili aciklamayi MG5000 Kullanici Kilavuzundaki ariza listesinden okuyunuz. Eger herhangi bir onarim talimati verilmemisse, onarim icin guvenlik sirketinizi arayiniz.
- Cikmak icin [CLEAR] tusuna basiniz.

## BYPASS PROGRAMLAMASI

Bypass edilen zonlar sistem kurulduktan sonra devredisi kalirlar.

- [BYP] tusuna basiniz.
- [GECIS KODU]'nuzu giriniz\*.
- Acik olan butun zonlarin ilgili LED'i yanar. Bypass etmek istediginiz zonlarin iki haneli zon numarasini girerek seciniz (orn. zon 3=03). Ilgili zon LED'i yanip soner.
- Kaydederek cikmak icin [ENTER] tusuna basiniz.

### URETICI FIRMA :

Paradox Security Systems  
780 Industrial Boul.  
ST.Eustache, Montreal  
Quebec Canada J7R5V3

### ITHALATCI FIRMA :

Videofon Guvenlik Sistemleri Ltd.Sti.  
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8  
No.839/841 Okmeydani/ISTANBUL  
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63  
E-mail: info@videofon.com.tr  
Web Site: www.videofon.com.tr

## ALARM HAFIZASINI GORUNTULEME

Son kurma periyodunda olusan alarmlari gormek icin:

- Sistemi devredisi birakiniz.
- [MEM] tusuna basiniz.
- Son sistem kurumunda alarm olusan zonlara karsilik gelen numaralar yanmaya baslar.
- Cikmak icin [CLEAR] tusuna basiniz.

## TUS TAKIMI (KEYPAD) AYARLARI

Keypadi sessizlestirmek icin:

Keypad sessizlestirmeyi acmak veya kapatmak icin [CLEAR] tusuna 6 saniye boyunca basili tutunuz.

Arkaisigi degistirmek icin:

- [▲] tusuna 3 sn. boyunca basili tutunuz.
- [MEM] tusu yanacaktır.
- Istenilen arkaisik seviyesini ayarlamak icin [▲] tusuna basiniz.
- Cikmak icin [CLEAR] veya [ENTER] tusuna basili tutunuz.

## ZIL PROGRAMLAMASI

Zili etkinlestirilmis bir zon her acildiginda keypadinizin bir bip sesi uretmesini saglayarak sizi bilgilendirir.

- [▼] tusuna 3 sn. boyunca basili tutunuz.
- Zili acmak istediginiz zonlari 2 haneli zon numarasini girerek seciniz. Ilgili zon LED'i yanip sonmeye baslar. Ornegin, zon 2'de zili acmak icin once [0] ardindan [2]'ye basiniz. Keypad 2 haneli zon numarasini girdikten sonra otomatik olarak kaydeder.
- Cikmak icin [ENTER] tusuna basiniz.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008. Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.

