

REM25 & REM15

Kablosuz Uzaktan Kumanda



REM25

REM25 Paradox güvenlik sisteminizi güvenli bir şekilde kurmanızı ve devredışı bırakmanızı ve eylemlerinizi hakkında anlık bildirim almanızı sağlayan iki yönlü bir kablosuz uzaktan kumandadır. Ayrıca uzaktan sisteminizin durumunu doğrulamanıza izin verir.

REM25 kablosuz uzaktan kumanda elverişli parmak ucu kontrolü sunar. İki yönlü iletişim yetenekleri sayesinde REM25 Paradox güvenlik sistemine doğrudan iletişim isteklerini başlatabilir ve sisteminin mevcut durumu hakkında isteğiniz onaylama için onay alır. Siz uzaktan sistemin devredışı / kurulu olduğundan emin olabilirsiniz ve hatta durumunu görüntüleyebilirsiniz.

REM25 tek bir düğmeye basarak durumu kontrol etmenizi, ışıkları, garaj kapıları ve benzeri programlanabilir çıkışları devreye almanızı / devreden çıkartmanızı / devredışı bırakmanızı sağlar. REM25, şifrelenmiş güvenli devredışı bırakma özelliğini sunar bu özellik potansiyel saldırganlar tarafından kopyalanamaz demektir.

REM25 ile isteğinizin sonucu hakkında görsel ve sesli geri bildirim alırsınız (başarılı veya başarısız eylem) ve rahat tuşları işlemi zahmetsiz kılmaktadır. Aynı zamanda değiştirilmesi kolay uzun ömürlü bir lityum pil içerir ve normal çalışma koşullarında yıllarca kullanılabilir.

REM25 aynı zamanda bilgi (i) düğmesine bastığınızda sistem durumunu sunar. Buna karşılık, REM25 Paradox sisteminizle iletişim başlatacak ve size Kurulu (kırmızı), Devredışı (yeşil) Alarm veya Hafızada Alarm (kırmızı yanıp sönen) durum gösterir.

REM25 ayrıca iki farklı renkte şık, su geçirmez bir tasarım sunar: siyah ve beyaz, 433 MHz veya 868 MHz olarak mevcuttur.

REM15

REM15 kablosuz uzaktan kumanda eylemlerinizi Paradox güvenlik sisteminize iletebilen tek yönlü bir cihazdır. REM25 ile aynı işlevselliği sağlar, ancak kolaylık sağlayan geri bildirim durumu ve doğrulama özellikleri olmadan.

Özellikler

- } Sistemi kurma ve devredışı bırakma,PGM'leri etkinleştirme ve devredışı bırakma,sistem durumunu görme gibi altı (REM25) ve beş (REM15) farklı eylem gerçekleştirir.
- } Güvenli şifreli devredışı işlevi
- } İşlemin anında doğrulanması (REM25 sadece)
- } Sistem durumu göstergesi (REM25 sadece)
- } Sistem durumu hafızası sağlar (REM25 sadece)
- } Sistem durumunu görsel (LED) ve sesli geribildirim (REM25 sadece) kullanarak görüntüler
- } StayD destekler
- } 433 MHz veya 868 MHz mevcuttur
- } Suya dayanıklılık
- } Normal çalışma kullanımı ile yıllarca süren kolay değiştirilebilir uzun ömürlü lityum pil
- } REM25 mevcut renkler: siyah ve beyaz
- } REM15 mevcut renkler: siyah ve beyaz
- } CE, EN 50131 onaylandı

REM25 & REM15 İnceleme

REM25



REM15



İnceleme

} LED ve Ses İşlevselliikleri

REM25, uzak mesafedeki sisteminizi rahatça kontrol etmenize izin veren altı farklı fonksiyonu (REM15 - beşe kadar) gerçekleştirir.

REM25 ile, bir eylem gerçekleştirildiğinde, LED geribildirimi ve sesli geribildirim sonuçları alırsınız, böylece sisteminizin çalışmasını kolay ve zahmetsiz hale getirirsiniz..

} Suya Dayanıklılık

REM25 ve REM15 uzaktan kumandaları yanlışlıkla veya sıçramaya ve yağmura karşı koruma sağlayan suya dayanıklı kılıf sağlar.

} Kolay Değiştirilebilir Pil

Her iki uzaktan kumanda kolayca çıkartılabilir ve değiştirilebilir bir pile sahiptir. Arka kapağın vidalarını söküp ve yerine yeni bir 3V lityum pil (CR2032) takın.

Uyumluluk

En son ürün uyumluluğu için paradox.com adresini ziyaret edin.

Teknik Özellikler

Özellikler	Açıklama
RF Frekansı	433 veya 868 MHz
Pil Tipi	1 x 3V lityum pil (CR2032)
Tipik konut ortamı için kablosuz aralığı	30m (100 ft) ile 50m (164 ft) – görüş mesafesi (alıcı türüne bağlı olarak)
Nem	5 ile 90%
Çalışma Sıcaklığı	-10 ile 55 °C
Boyutlar / Ağırlık	REM25: 3.9 x 7.2 x 1.2 cm (1.5 x 2.8 x 0.5 in.) REM15: 3.9 X 6.6 X 1.1 cm (1.5 X 2.6 X 0.4 in.)
Sertifikalar	REM25: CE ve C-Tick REM15: CE ve EN 50131